



Карта заказа ПР103 программируемое реле с Ethernet

ПР103-**X.16XX.X.X.0****Номинальное напряжение питания:****230** – 230 В переменного тока**24** – 24 В постоянного тока**Количество входов/выходов:****1610** – 16 входов, 10 выходов**1612** – 16 входов, 12 выходов**1618** – 16 входов, 18 выходов**Тип входов/выходов:****Для модификаций с питанием ~230 В****01** – 16 DI (230 В), 10 DO (P)**Для модификаций с питанием =24 В****03** – 6 DI (24 В), 4 FDI, 6 AI, 10 DO (P)**05** – 6 DI (24 В), 4 FDI, 6 AI, 8 DO (P), 4 DO (КТ)**06** – 6 DI (24 В), 4 FDI, 6 AI, 8 DO (P), 2 АО**16** – 6 DI (24 В), 4 FDI, 6 AI, 16 DO (КТ), 2 АО (АУ)**17** – 6 DI (24 В), 4 FDI, 6 AI, 2 DO (P), 16 DO (КТ)**Количество интерфейсов:****1** – 1×RS-485, 1×Ethernet**2** – 2×RS-485, 1×Ethernet**Алгоритм работы:****0** – без предустановленного алгоритма работыПР103- **X . 16XX . X . X . 0****Модификации ПР103**

МОДИФИКАЦИЯ	ПИТАНИЕ, В	ВХОДЫ			ВЫХОДЫ		RS-485	ETHERNET
		FDI	DI	AI	DO	АО		
ПР103-230.1610.01.1.0	~230	-	16 (230 В)	-	10 P	-	1	1
ПР103-230.1610.01.2.0	~230	-	16 (230 В)	-	10 P	-	2	1
ПР103-24.1610.03.1.0	=24	4	6 (24 В)	6	10 P	-	1	1
ПР103-24.1610.03.2.0	=24	4	6 (24 В)	6	10 P	-	2	1
ПР103-24.1610.06.1.0	=24	4	6 (24 В)	6	8P	2АУ	1	1
ПР103-24.1610.06.2.0	=24	4	6 (24 В)	6	8P	2АУ	2	1
ПР103-24.1612.05.1.0	=24	4	6 (24 В)	6	8P, 4КТ	-	1	1
ПР103-24.1612.05.2.0	=24	4	6 (24 В)	6	8P, 4КТ	-	2	1
ПР103-24.1618.16.2.0	=24	4	6 (24 В)	6	16КТ	2АУ	2	1
ПР103-24.1618.16.1.0	=24	4	6 (24 В)	6	16КТ	2АУ	1	1
ПР103-24.1618.17.1.0	=24	4	6 (24 В)	6	16КТ, 2P	-	1	1
ПР103-24.1618.17.2.0	=24	4	6 (24 В)	6	16КТ, 2P	-	2	1