

# КАРМАННЫЙ ТЕРМОМЕТР AR9312

Инструкция по эксплуатации в. 2025-06-20 JNT-DVB-DVM

## ОПИСАНИЕ

Карманный термометр AR9312 для измерения температуры замороженных пищевых продуктов.



## ОСОБЕННОСТИ

- Измерение температуры в диапазоне  $-50...+300^{\circ}\text{C}$ .
- Удержание показаний.
- Автоматическое выключение через 60 минут бездействия.
- Индикация разрядки батареи.
- Корпус в водозащищенном исполнении IP65
- Усиленная рукоятка.
- Датчик с резьбой, позволяющий легко проникать в твердый замороженный продукт.
- Защитный пластиковый кожух.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Диапазон измерения, $^{\circ}\text{C}$	$-50...+300$
Погрешность, $^{\circ}\text{C}$	$\pm 1$ в диапазоне $-30...+250^{\circ}\text{C}$ $\pm 2$ в остальном диапазоне
Разрешение, $^{\circ}\text{C}$	0,1 в диапазоне $-20...+200^{\circ}\text{C}$ 1,0 в остальном диапазоне
Температура окружающей среды, $^{\circ}\text{C}$	$-10...+50$
Питание	Батарея 1,5 В LR44 или аналог
Пылевлагозащита	IP65
Длина датчика, мм	100
Диаметр датчика, мм	8
Материал датчика	Нержавеющая сталь
Интервал опроса датчика, с	1
Габаритные размеры, мм/вес, г	160×100×30/78

## ПОРЯДОК РАБОТЫ

Снимите защитный колпачок. Для включения (выключения) прибора нажмите кнопку **ON/OFF**.

Чтобы измерить температуру, поместите стальной датчик в среду измерения и подождите несколько секунд до тех пор, пока показания на индикаторе не изменятся.

Чтобы зафиксировать показания в процессе измерения температуры, нажмите кнопку **Н/Т** один раз, на индикаторе будет мигать надпись **HOLD**. Чтобы вернуться в режим измерения температуры, нажмите кнопку **Н/Т** еще раз.

Когда на индикаторе появится символ разряженной батарейки, необходимо ее заменить. Для этого необходимо открутить винты на корпусе и снять крышку.

Если с прибором не производить никаких действий, он автоматически отключится через 60 мин.

### **ЗАМЕЧАНИЯ**

- Для достижения лучшего результата датчик термометра должен быть помещен в измеряемую среду по меньшей мере на 10 мм.
- Если термометр не будет использоваться долгое время, удалите элемент питания из отсека для батареи.
- Термометр нельзя помещать в духовые шкафы и микроволновые печи

### **КОМПЛЕКТАЦИЯ**

<b>Наименование</b>	<b>Количество</b>
1. Прибор	1 шт.
2. Батарея	1 шт.
3. Защитный кожух	1 шт.
4. Руководство по эксплуатации	1 шт.

### **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи. Поставщик не несет никакой ответственности за ущерб, связанный с повреждением изделия при транспортировке, в результате некорректного использования, а также в связи с модификацией или самостоятельным ремонтом изделия пользователем.

Гарантия не распространяется на поставляемые в комплекте элементы питания.

**АРК Энергосервис, Санкт-Петербург**  
**+7 (812) 327-32-74    8-800-550-32-74**  
**www.kipspb.ru        327@kipspb.ru**

Дата продажи:

\_\_\_\_\_

**М. П.**